（ご注意）2012年1月21日発売予定　LED 埋込調光スイッチとの選定に関する、
「調光スイッチの調光可能型LED照明器具（LED電球を含む）接続台数表」は
現在公開準備中です。（2012年1月20日公開予定）

2011年6月現在

調光スイッチの調光器対応形LED電球適合表 Ver.3

対象商品 姿図			
負荷容量	200W	400W	500W
配線方式	2線式（片切）	2線式（片切/片切・3路両用）	2線式（片切/片切・3路両用）
品番	ロータリー式		
	NQ20203T WN57512	WTC575254W WT575154W WN575149 WNP575142 WNP575143	WTC57525WK WTC575251W WT57515WK WTV57515HK WTT57525F1K WTX57525S WN575259 WN575159 WNP575152 WNP575153 WNP57525
	スライド式		
	——	WTC576254W WT576154W WN576149 WNP576142 WNP576143	WTC57625WK WT57615WK WTV57615HK WTT57625F1K WN576159 WN576259 WNP576152 WNP576153 WNP57625
一般電球形（E26）			
LDA8L-A1/D	1～3灯	1～6灯	1～8灯
LDA8D-A1/D	1～3灯	1～6灯	1～8灯
小形電球形（E17）			
LDA6L-E17/A1/D	1～5灯	1～8灯	1～8灯
LDA6D-E17/A1/D	1～5灯	1～8灯	1～8灯
LDA6L-E17/D	1～5灯	1～8灯	1～8灯
LDA6D-E17/D	1～5灯	1～8灯	1～8灯
LDA6L-E17/D/BH	1～5灯	1～8灯	1～8灯
LDA6D-E17/D/BH	1～5灯	1～8灯	1～8灯

対象商品 姿図					
負荷容量	800W			1100W	1500W
配線方式	2線式（片切・3路両用）		4線式（片切・3路両用）	2線式（片切・3路両用）	
品番	ロータリー式				
	WTC57528WK WTT57528F2K	WN575280K WNP575280	NQ20899T	WN575211K WNP575211	WTC575215W WN575215K WNP575215
	スライド式				
	WTC57628WK WTT57628F2K	WN576280K WNP576280	NQ20898T	WN576211K WNP576211	——
一般電球形（E26）					
LDA8L-A1/D	1～13灯	×	1～13灯	×	×
LDA8D-A1/D	1～13灯	×	1～13灯	×	×
小形電球形（E17）					
LDA6L-E17/A1/D	1～13灯	×	1～13灯	×	×
LDA6D-E17/A1/D	1～13灯	×	1～13灯	×	×
LDA6L-E17/D	1～13灯	×	1～13灯	×	×
LDA6D-E17/D	1～13灯	×	1～13灯	×	×
LDA6L-E17/D/BH	1～13灯	×	1～13灯	×	×
LDA6D-E17/D/BH	1～13灯	×	1～13灯	×	×

※灯数は、2011年6月度時点における確認済灯数となります。

※下記の現象については、調光器対応形LED電球の性能に由来する現象です。詳しくは調光器対応形LED電球の取扱説明書をご確認ください。

・調光した時の明るさや電力の変化は電球とは異なります。
・調光つまみを0%の状態から点灯する時、調光つまみを電球の場合より多めに操作しないと点灯しない場合があります。
下限照度設定機能の照度設定範囲は照度比約0%～10%のため、電球によっては下限設定できない場合があります。
・調光つまみの位置によっては、電源スイッチを入れても点灯までに時間がかかる場合があります。
・調光つまみが暗い状態で電源スイッチを入れると、一瞬明るくなる場合があります。
・調光つまみが暗い状態では、停電やドライヤー・電子レンジなどを使用したことによる電圧の低下などで、消灯したり暗くなったりする場合があります。
・複数のLED電球を1つの調光器で使用する場合は、調光つまみが暗い状態ではLED電球の特性により個々の消灯や明るさに違いが出ます。消灯した場合は、調光つまみを戻して点灯させ、消灯しない範囲で調光使用してください。
・調光した場合、わずかに「ジー」という音がすることがあります。
・調光時にLED電球がちらつく場合は、調光器のつまみを操作して、ちらつかない位置で使用してください。
・LED電球を白熱電球に交換する場合は施工条件にご注意の上、各商品の適合負荷容量内にてご使用ください。